



Packungsinhalt / Produktübersicht

RS-232	RS-485	WG. In	WG. Out	Relay 0	Relay 1	Digital IN	DC IN
T R G + -	D0 D1 D0 D1	N.O. G N.C. N.O. G N.C.	I0 I1 G	+12V GND			

A BR06  
B Kurzanleitung  
C Schraube für den VESA-Halter x4  
D Torx T6 Schraubendreher  
E 2-polige Phoenix Schraubklemme  
F 18-polige Phoenix Schraubklemme

01 Betriebsanzeige-LED  
02 Mikrofon  
03 LCD Display (Single touch)  
04 Farbkamera  
05 Kontaktloses Kartenlesegerät  
06 Infrarot LED  
07 Fingerabdruckscanner  
08 Infrarotkamera  
09 Lautsprecher  
10 (DC-IN) Eingang zur Spannungsversorgung  
11 2-poliger DC-IN Anschluss  
12 18-polige Schraubklemme  
13 Netzwerk-Anschluss  
14 Reset-Button  
15 USB-2.0-Anschluss

USB-Gerät verbinden

1. Entfernen Sie zunächst die Schraube (siehe Bild).

2. Öffnen Sie die Abdeckung und stecken Sie das USB-Gerät ein.

USB-2.0-Anschluss

Verwenden des Touchscreens

BR06 schafft in Ihrem digitalen Leben eine besondere Touch-Erfahrung. Erleben Sie, wie die digitale Welt durch wenige Berührungen mit Ihnen interagiert. Ihr Finger ersetzt die Maus und macht die Bedienung des BR06 wunderbar einfach.

Einschalten des Systems

Folgen Sie der Methode 1 oder Methode 2 um die DC-Spannungsversorgung anzuschließen. Danach startet das System automatisch.

■ Methode 1: über den 2-poligen DC-IN-Schraubanschluss.

■ Methode 2: über die DC-IN-Buchse. (Optionales Netzteil PA24)

System-Reset durchführen

Während Sie den RESET-Button gedrückt halten, schalten Sie die Spannungsversorgung ein. Nach 5 Sekunden lassen Sie den Reset-Button los und das System wurde somit zurückgesetzt.

Nach 5 Sekunden

Montage mit der Wandhalterung (optionales Zubehör PV06)

■ Lieferumfang bei der optionalen Wandhalterung:

■ Folgen Sie den Schritten 1 bis 4, um das BR06 an der Wand zu befestigen.

Empfohlene Montagehöhe und Bedienabstand für das BR06

Das BR06 deckt einen Bereich in Höhe von 140 cm ab. Wir empfehlen einen Bedienabstand von 40 cm für den Benutzer.

Reinigen des Bildschirms

- Beachten Sie bitte folgende Hinweise zur äußeren Reinigung dieses Gerätes:  
Schalten Sie zunächst das System ab und entfernen Sie alle Kabelverbindungen.  
Verwenden Sie ein angefeuchtetes, weiches, fusselfreies Tuch und wischen Sie damit sanft die Oberfläche des Bildschirms.  
Sprühen Sie niemals eine Flüssigkeit direkt auf das Gerät.

Sicherheitshinweise

- Lesen Sie die nachfolgenden Sicherheitshinweise bevor Sie die den Shuttle BR06 in Betrieb nehmen.
- Achtung 1. Achten Sie darauf, dass das Netzkabel nicht gequetscht wird oder Gegenstände darauf abgestellt werden. Der Garantieanspruch verfällt, falls das Gerät zuvor vom Anwender geöffnet worden ist.
- Achtung 2. Es besteht Explosionsgefahr, falls die Batterie nicht ordnungsgemäß eingesetzt wird. Ersetzen Sie die Batterie nur durch den von Shuttle empfohlenen Typ oder durch ein technisch gleichwertiges Modell. Entsorgen Sie gebrauchte Batterien nach den Herstelleranweisungen.